



PER UN BUON AGGANCIAMENTO DI TUTTI I 120 CANALI E' PREFERIBILE SOSTITUIRE LA BOBINA L203 CON LA FALKON FK203 E SALDARE IN PARALLELO A C211 (LATO SALDATURE) UN CONDENSATORE CERAMICO DA 100pF.
 A MODIFICA TERMINATA RUOTARE LA FK203 IN MODO DA AVERE LA COPERTURA COMPLETA.
 PROVARE LA MODULAZIONE SUGLI ESTREMI DI BANDA CIOE' CANALE -1 E CANALE +80, SE LA MODULAZIONE VA IN NEGATIVO SULLO STRUMENTO RF, RITOCCHARE LEGGERMENTE LE BOBINE L305 E L306.



FK5

**MONTAGGIO 120 CH
 ALAN 34 - 44 - 48 - 68S**